

عنوان	فعال سازی	وضعیت LED				وضعیت LED	توضیحات	
		SX	DX					
Dead man	A+1+A						تا زمانی که شاسی ریموت فشرده باشد درب حرکت می کند	
Semi-automatic	B+1+B						زمانی که درب در حال بازکردن اگر فرمانی صادر شود درب توقف و درجهت بستن حرکت می کند (اتو کلوز غیر فعال) - open-stop-close-stop	
2-step automatic	B+2+B						زمانی که درب در حال بازکردن اگر فرمان صادر شود درب توقف و درجهت بستن حرکت می کند (اتو کلوز فعال) - open-close	
4-step automatic	A+2+A						زمانی که درب در حال بازکردن اگر فرمانی صادر شود درب یک مکث و در بستن حرکت می کند (اتو کلوز فعال) - open-pause-close-pause	
4-step automatic with stop	A+2+						تايم stop	زمانی که درب حرکت می کند اگر فرمانی صادر شود درب تا فرمان بعدی توقف می کند (اتو کلوز فعال) - open-pause-close-pause
Condominium	A+3+A						زمانی که درب در حال باز شدن می باشد هر فرمانی که صادر شود نادیده گرفته می شود (اتو کلوز فعال) فرمان بستن زمانی عمل می کند که درب کامل باز باشد	
Blackout	B+3+B						جلوگیری از گم کردن موقعیت پس از قطع برق	
Pre-flashing	A+4+A						۴ ثانیه قبل از اینکه درب شروع به حرکت کند فلاشر چشمک میزند	
Flashing in pause	B+4+B						تا زمانی که درب باز است فلاشر به چشمک زدن ادامه می دهد	
Photo1	B+5+B						برنامه ریزی برای ترمینال ۶ و ۷ و ۱۱	
Close after photo	B+6+B						Photo	
							Photo1	
							Photo2	
							stop	
							pause	

Opening ram blow	A+6+A	○ En فقل برقی و فشار تهایی	● Di فقط فشار تهایی	○	○	-○○○○○○○+	-●○○○○○+	-●●○○○○+	-●●●○○○+	-●●●●○○+	-●●●●●○+	-●●●●●●+	غیرفعال	چراغ سبز(SX):فعال بودن قفل برقی و فشار نهایی چراغ قرمز(SX):فعال بودن فشار نهایی و تنظیم شدت با چراغ های افقی
													کمترین	
Force	A+7	○	○	○	○	-○○○○○○○+	-●○○○○○+	-●●○○○○+	-●●●○○○+	-●●●●○○+	-●●●●●○+	-●●●●●●+	کمترین	قدرت کار کردن موتورها
													بیشترین	
Puase time	A+8+A	○ هر چراغ قرمز افقی ۵ ثانیه	● هر چراغ قرمز افقی ۲۵ ثانیه	○	○	-○○○○○○○+	-●○○○○○+	-●●○○○○+	-●●●○○○+	-●●●●○○+	-●●●●●○+	-●●●●●●+	غیرفعال	تنظیم تایم بسته شدن اتوماتیک چراغ سبز(SX):هرچراغ قرمزافقی ۵ ثانیه چراغ قرمز(SX):هرچراغ قرمزافقی ۲۵ ثانیه
													0&25	
													5&50	
													10&75	
													15&100	
													20&125	
Courtesy light	B+8	○	○	○	○	-○○○○○○○+	-●○○○○○+	-●●○○○○+	-●●●○○○+	-●●●●○○+	-●●●●●○+	-●●●●●●+	20s	تنظیم زمان روشن ماندن چراغ پارکینگ ترمینال ۲۴ و ۲۵
													40s	
													80s	
													120s	
													160s	
													200s	
Deselerati on in opening and closure	A+9 open B+9 close	○	○	○	○	-○○○○○○○+	-●○○○○○+	-●●○○○○+	-●●●○○○+	-●●●●○○+	-●●●●●○+	-●●●●●●+	غیر فعال	کاهش سرعت در باز و بسته شدن درب با تنظیم درصد از کل کورس
													4%	
													8%	
													12%	
													16%	
Work time	A+10+A	○ M2	● M1	○	○	-○○○○○○○+	-●○○○○○+	-●●○○○○+	-●●●○○○+	-●●●●○○+	-●●●●●○+	-●●●●●●+	کمترین	زمان کارکردن موتورها چراغ سبز(SX):موتور ۲ چراغ قرمز(SX):موتور ۱
													بیشترین	

