ویژگی‌های دو رله :

احتمال برنامه‌ریزی هر رله به صورت جداگانه.

امکان تعریف دو مد متفاوت برای هر رله.

مدارات شامل 2رله بدون ولتاژ با 7 آمپر جریان ولتاژ

امکان تعریف ۰/۷ و یا ۱/۴ ۲۲B

امکان کار کردن (ست شدن) با 4دکمه ریموت ها تا ۸۰ عدد ریموت

مشخصات فنی:

منبع تغذیه ورودی : 12 ~ 30 V (AC & DC)

خروجی :2رله‌های ولتاژ آزاد

شدت جریان خروجی:7A

کارایی در دمای: 20- درجه تا 80+ درجه سانتی گراد

مدل ریموت: ریموت های لرنینگ کد (2010 ، 2009 ، 2007)

ظرفیت حافظه :80عدد ریموت برای مدل های 2007 و 2009

و 60عدد برای ریموت های 2010 که تکنولوژی هاپینگ کد نیز دارند

ابعاد: 5.6 * 4.0 * 2.5 (cm)

Security Kala.ir
فروشگاه تجهیزات حفاظتی و امنیتی

انتخاب حالات:

انتخاب حالت چند لحظه‌ای یا حالت روشن /خاموش (ضامن)

لطفاً کلید لرنینگ را فشار دهید و وقتی که چراغ LED شروع به چشمک زدن

سریع می‌کند آن را برای ۳ ثانیه نگه دارید.

با فشار دادن کلید A، کیت در حالت چند لحظه‌ای عمل می‌کند.

با فشار دادن کلید B، کیت در حالت خاموش /روشن عمل می‌کند.

برای مثال شما می‌توانید در حالت آنی (زودگذر) رله 1 را برای کنترل Aفشار دهید

و رله 2 را برای کنترل Bفشار دهید.

یا با استفاده از رله 1 آن را برای کنترل C در حالت ضامن فشار دهید

و با استفاده از رله 2 آن را برای کنترل D در حالت ضامن فشار دهید

تنظیم زمان برای فعال‌سازی رله در حالت لحظه‌ای:

لطفاً کلید لرنینگ را فشار دهید و وقتی که چراغ LED شروع به چشمک زدن

سریع می‌کند آن را برای ۳ ثانیه نگه دارید.

با فشار دادن کلید C، زمان فعال‌سازی برای 1/4 ثانیه تنظیم می‌شود و با

فشار کلید D زمان فعال‌سازی برای ۷ /۰ ثانیه تنظیم می‌شود.

طریقه لرنینگ کردن ریموت:

1بار کلید لرنینگ را به مدت 0/5 ثانیه نگه دارید تا چراغ LED شروع به چشمک زدن سریع کند.

یکی از کلید های AیاB روی ریموت را فشار دهید و به مدت 1ثانیه نگه دارید.

کد گیری ریموت با روشن ماندن نور درمدت زمان طولانی تایید می شود و شما می‌توانید در ادامه نگه دارید دکمه دیگر ریموت را (دکمه A یاB) وسپس وقتی که رسیور 8بار سریع چشمک میزند تا از حالت لرنینگ خارج شود, ریموت می تواند با رسیور کار کند.

طریقه پاک کردن حافظه:

دکمه لرنینگ را فشار می دهید و به مدت 10ثانیه نگه می دارید بعد از چندین بار چشمک زدن سریع چراغ LED به طور دائم روشن می ماند. سپس دکمه لرنیگ را آزاد می کنید .

پاک شدن حاظفه با روشن شدن طولانی چراغ LED و سپس خاموش شدن آن ، تایید می شود.